

Günlük Hayatınız İçin Mükemmel Zil Paneli Seçimi

Dairenize kimin girdiğini kontrol edebilmenin ve kimliklerini sözlü ve görsel olarak doğrulayabilmenin getirdiği güvenlik ölçülemez. Akuvox'un Görüntülü Zil Paneli DB01, zil çaldığında sizi uyarır ve akıllı telefonunuzdan, her daim ziyaretçileri görmenizi ve onlarla konuşmanızı sağlar.



Bir Bakışta;

- İç ortamlar için tek buton;
- Linux İşletim Sistemi;
- Geniş Açılı Kamera: 136°(Y) / 90°(G)
- Gerçek zamanlı 2 yönlü ses;
- Yüze monte;
- SIP ve ONVIF'e uygundur;

Fiziksel & Güç

- Materyal: Plastik
- Kamera: 2 Mp, otomatik aydınlatma
- Buton: 1 adet arama butonu
- Işık sensörü: Destekli
- Röle çıkışı: 1 adet
- İnpıt: 1 adet
- Mikrofon: 1 adet
- Hoparlör: 1 adet
- Tamper Alarm: Destekli
- Ethernet portu: 1 adet RJ45, 10/100Mbps adaptif
- 12V DC konnektör (Eğer POE Bağlantısı Yoksa)
- Kurulum: Duvara monte
- Ölçüler : 146x70x23mm
- Çalışma Nemi: 10~90%
- Çalışma Sıcaklığı: -20°C ~ +55°C
- Depolama Sıcaklığı: -40°C ~ +70°C

Ses

- SIP v1 (RFC2543), SIP v2 (RFC3261)
- Dar bant ses kodeđi: G.711a, G.711μ
- Geniř bant ses kodeđi: G.722
- DTMF: Bant ii, bant dıřı DTMF (RFC2833), SIP Bilgisi
- Yankı Önleme
- Sesle Etkinleřtirme Algılama
- Konfor Gürültü Jeneratörü

Video

- Sensör: 1/2.7", CMOS
- Pikseller: CIF, QCIF, VGA, 4CIF, 720p, 1080p
- Video kodek: H.264
- Video Çözünürlüđü: 1920x1080p ye kadar
- Maks Görsel Transfer Oranı: 1080p – 25fps
- Görüş Açısı: 136°(H) / 90°(V)
- Karanlık saatlerde resim aydınlatması için beyaz LED'ler
- Üüncü taraf video bileřenleriyle uyumludur, örneđin NVR'ler

Kapı Giriř Özelliđi

- Röle DTMF tonları tarafından ayrı ayrı kontrol edilir
- Kamera kalıcı olarak alıřır durumda
- LED aydınlatmalı otomatik gece modu
- Beyaz dengesi: otomatik
- Minimum aydınlatma: 0.1LUX

Network & Protokol

- Destekleyen Protokoller: IPv4, HTTP, HTTPS, FTP, DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, ARP

Kurulum & Bakım

- Otomatik Sađlama
- Web yönetim portalı
- Web tabanlı paket dökümü
- Yapılandırma yedekleme / geri yükleme
- Giriř Geçmiři Dıřa Aktarma
- Eriřim tablosu dıřa aktarma/ie aktarma
- Yazılım Güncelleme
- Sistem Geçmiři (kapı erişim kayıtları dahil)

Uygulama Alanları

- İnternet Üzerinden Uzaktan Siteye Giriř
- Kapı erişim kontrolü ile bina/daire interkomu