


### Günlük yaşam için mükemmel kapı önü zil paneli seçimi

Binanıza kimin geldiğini kontrol edebilmenin yanı sıra gelen misafirinizi sesli ve görüntülü olarak teyit etme imkanı sunar. Akuvox'un Video Kapı Zili E12S, zil çaldığında size uyarır ve her yerde akıllı telefonunuzdan misafirlerinizi görmeyi ve onlarla konuşmanızı sağlar.



### Ürüne Hızlı Bakış

- Gerçek zamanlı 2 yönlü konuşma;
- Canlı kamera görüntüleme;
- Bulut ve yerel tabanlı depolama;
- Dış mekan kullanımı için tasarlanmıştır;
- Mobil Uygulama Uyumlu;
- SIP cihazıyla entegre;

### Donanım & Güç

- Ön Panel: Plastik
- Kamera: 2M, otomatik aydınlatma
- Buton: 1 arama butonu
- Wiegand portu: Destekler
- RF kart: 13.56MHz
- Işığa duyarlı sensör: 1
- Röle çıkışı: 1
- Input/giriş sayısı: 2
- Micro SD kart yuvası: 1
- Mikrofon: -36dB
- Hoparlör: 8Ω / 1.5W
- Ethernet portu: RJ45, 10/100Mbps adaptif
- BLE: Destekler
- Vandal alarm: Destekler
- 802.3af Ethernet üzerinden enerji (PoE)
- 12V DC trafo (PoE kullanılmıyorsa)
- Su geçirmez & Toz tutmaz: IP65
- Montaj: Sıva Üstü
- Duvara Montaj Boyutları: 146x70x23mm
- Çalışma Nemi: 10~90%
- Çalışma Sıcaklığı: -40°C ~ +60°C
- Depolama Sıcaklığı: -40°C ~ +70°C

## Ses

- SIP v1 (RFC2543), SIP v2 (RFC3261)
- Dar bant audio codec: G.711a, G.711μ, G.729
- Geniş bant audio codec: G.722
- DTMF: bant içi, bant dışı DTMF (RFC2833), SIP Info
- Yankı önleyici
- Sesle etkinleştirme
- Konfor gürültüsü üretimi

## Video

- Sensör: 1/2.7", CMOS
- Piksel: CIF, QCIF, VGA, 4CIF, 720p, 1080p
- Video codec: H.264, H.265
- Video çözünürlüğü: 1920x1080p'ye kadar
- Maks. görüntü aktarım hızı: 1080p – 25fps
- Görüntüleme açısı: 123°(H) / 69°(V)
- Dahili ışık sensörü ile karanlık saatlerde aydınlatma için Beyaz LED'ler

## Kapı Giriş Özellikleri

- DTMF tonları ile ayrı ayrı control edilen röleler
- Sürekli çalışır durumda olan kamera
- LED aydınlatmalı otomatik gece modu
- Beyaz dengesi: otomatik
- Minimum aydınlatma: 0.1LUX

## Ağ ve Protokol

- Protokol desteği: IPv4, HTTP, HTTPS, FTP, SNMP, DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, ARP

## Devreye Alma ve Bakım

- Otomatik provizyon
- Web yönetim portalı
- Yapılandırma yedeklemesi / geri yüklemesi
- Giriş kayıtları dışa aktarma
- Erişim tablosu içe/dışa aktarma
- Yazılım yükseltmesi
- Sistem kayıtları (kapı girişleri kayıt dahil)

## Uygulama Senaryosu

- Kapı erişim kontrollü apartman/daire interkom
- İnternet üzerinden uzaktan site girişi